

MIDLAND®

MIDLAND 88

Ο πομποδέκτης **Midland 88** είναι ο πρώτος ευέλικτος πομποδέκτης CB μεγέθους DIN και αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για φορτηγά, τζιπ και τροχόσπιτα. Είναι εξοπλισμένος με μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT, φίλτρα για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων θορύβων και δυνατότητα τροφοδοσίας (12/24 V). Με όλα τα αξεσουάρ του να περιλαμβάνονται στη συσκευασία, μπορείτε να τον τοποθετήσετε στο παρμπρίζ ή να τον τοποθετήσετε στο ταμπλό. Ο Midland 88 είναι ένας πανευρωπαϊκός πομποδέκτης CB (multi-band) και υποστηρίζει διαμόρφωση FM / AM. Η καμπίνα αλουμινίου που είναι κατασκευασμένος καθιστά τον πομποδέκτη ανθεκτικό και στιβαρό. Τέλος, διαθέτει πολλές λειτουργίες, όπως: VOX, PA, 4 κανάλια μνήμης, Dual Watch, Roger Beer, ψηφιακό Squelch, Noise Blanker πολλαπλών επιπέδων και HIC.



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς 4* W
- Αριθμός καναλιών: 40* CH
- 12/24V τροφοδοσία
- Λειτουργία VOX
- μεγέθους DIN, πολύ λεπτό 77mm
- AM/FM Multiband
- 4 κανάλια μνήμης
- Καμπίνα αλουμινίου
- Έγχρωμη οθόνη TFT
- Αυτόματο digital squelch που προσαρμόζεται σε επίπεδα
- Φίλτρο θορύβου and HIC φίλτρο
- Κανάλια έκτακτης ανάγκης 9/19
- Αυτόματη ενεργοποίηση swith on
- S-Meter
- Dual Watch, Roger Beep
- Λειτουργία PA
- UP/DOWN/Priority channel Μικρόφωνο 6 PIN
- 6-PIN κονέκτορας μικροφώνου
- Βάρος: 677g Διαστάσεις: 188x77x57mm



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Πομποδέκτη MIDLAND 88
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Μικρόφωνο UP/DOWN, 6 PIN
- Βάση στήριξης μικροφώνου
- Βάση στήριξης πομποδέκτη
- Βάση DIN
- Βάση τζαμιού βεντούζα
- Βίδες στερέωσης
- Οδηγίες χρήσης

ORDER CODE: C1435

EAN: 8011689203428